



# Digital Modeljernbane

Märklin  
Märklin Central Station 2

Retablering efter fejl  
i software opdatering

Oversat af Ulrik Dahl for  
[www.digitaltog.dk](http://www.digitaltog.dk)  
[www.digital-train.com](http://www.digital-train.com)



## Märklin Central Station 2 - reetablering efter fejl i opdatering (2)

### 1. Reparation af CS 2 hvis en opdatering går galt

Dette er en oversættelse fra Märklins hjemmeside:

Jeg har lavet en utilsigtet "nedjustering" af software version 1.1.3 (0) til software version 1.0.5 (3).

Nu er min Central Station 60 213 ikke længere tilgængelig. Hvordan kan jeg lave min CS 2 igen?

### 2. Procedure for en reparation:

1: Forbered et USB Stick sådan, at hovedroden på USB pennen er tom for filer. Der må ikke findes Undermapper eller nogle filer.

2: Følgende filer skrives til roden af USB stick: stick.sh og reparatur.sh

Filerne ligger på nettet på denne side:

<http://www.maerklin.de/faq/showthreaded.php?Cat=&Board=CS2&Number=218&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&part=1>

Tryk Ctrl + klik for at følge link -

The screenshot shows a web browser window displaying the Märklin FAQ forum. The page title is "Märklin FAQ Häufig gestellte Fragen und Antworten". The thread title is "Reparatur der CS 2 bei versehentlichem Downgrade" with a post count of #218 and a date of 04.06.2009. The post content includes a question in German: "Ich habe ein versehentliches Downgrade von Softwareversion 1.1.3(0) auf Softwareversion 1.0.5(3) gemacht. Nun fährt meine Central Station 60213 nicht mehr hoch. Wie kann ich meine CS 2 wieder reparieren?" and a list of 8 steps for the repair procedure. The author is Markus Schurr, and there is an attachment named "Anhang" (ZIP, 0 kb, 1825 Downloads). A table at the bottom shows the thread's creation date as 04.06.2009.

Læg de to filer ind på USB pennen - De ligger her: [Anhang](#)

3: Sæt USB stik i en slukket Central Station 2 og start den op-

4: Vent indtil programmet starter. Dette kan tage op til 5 minutter.

5: Tryk I opsætningsmenuen- [shutdown], [Herunterfahren] (Luk ned).

6: Når shutdown er afsluttet, fjernes USB-stick.

---

Se flere vejledninger på [www.digitaltog.dk](http://www.digitaltog.dk)



## Märklin Central Station 2 - reetablering efter fejl i opdatering [3]

7: Filerne- reparatur.sh og stick.sh er slettet på USB stick-

8: Både på stikken i USB pennen, og i CS II enheden, er en sikkerhedskopi af tidligere data nu installeret-

(Filerne stick.sh og reparatur.sh er vedlagt som bilag på USB pennen)

Denne reparation bruges til alle fejlslagene opdateringer, og til alle CS 2 -  
60213, 60214,